

► Technische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>       | <b>WER3000FSI12-00</b>                |
| Serie                    | WER3000                               |
| Übertragungsart          | elektrisch                            |
| Funktion                 | Signalstrom                           |
| Passend für Baugröße     | WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200 |
| Passend für              | Festteil                              |
| Anzahl Kontakte          | 12                                    |
| Verbindungsart           | Steckverbindung                       |
| Nennstrom [A]            | 6                                     |
| Betriebsspannung [V]     | 150                                   |
| Anschlussgewinde         | M23                                   |
| Anschlusstyp             | Stift                                 |
| Anschlussart             | Rundsteckverbinder                    |
| Anchlussausrichtung      | radial oder axial                     |
| Fügekraft [N]            | 40                                    |
| Lösekraft [N]            | 40                                    |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54*                                 |
| Gewicht [kg]             | 0,13                                  |

\*nur im gekoppelten Zustand

