

ENERGIEELEMENT

WER3000FSI14-01-A

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER3000FSI14-01-A
Serie	WER3000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom und Anschlussmöglichkeiten für Sensorik des WWR
Passend für Baugröße	WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	14+5 Sensorik
Verbindungsart	Steckverbindung
Nennstrom [A]	6
Betriebsspannung [V]	63
Anschlussgewinde	M23
Anschlusstyp	Stift
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anchlussausrichtung	radial oder axial
Sensorenanbindung	Links
Anschluss Sensor X1	Buchse M8, 3-polig
Anschluss Sensor X2	Buchse M8, 4-polig
Fügekraft [N]	70
Lösekraft [N]	70
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,15

* nur im gekoppelten Zustand



