

# ENERGIEELEMENT

## WER3000FSI14-16-A

### ► Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>WER3000FSI14-16-A</b>
Serie	WER3000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom und Anschlussmöglichkeiten für Sensorik des WWR
Passend für Baugröße	WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	14+5 Sensorik
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	3
Betriebsspannung [V]	60
Anschlussgewinde	M23
Anschlusstyp	Stift
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anchlussausrichtung	radial oder axial
Sensorenanbindung	Links
Anschluss Sensor X1	Buchse M8, 3-polig
Anschluss Sensor X2	Buchse M8, 4-polig
Fügekraft [N]	19
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,15

\* nur im gekoppelten Zustand



