

WER1000FSI08-10-B

► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER1000FSI08-10-B
Série	WER1000
Mode de transfert	électrique
Fonction	Courant de signal avec connexion directe à UR
Pour taille de fabrication	HWR / HWR2000 / FWR / WWR – 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	8
Type de connecteur	Contacts à ressort
Courant nominal [A]	1.5
Tension de service [V]	30
Raccord fileté	M8
Type de raccordement	Douille
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	radiale
Force de serrage [N]	8
Force de desserrage [N]	-
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.04

*uniquement dans l'état couplé

