

## WER1000FSI12-00-B

► Dati tecnici	
<b>Numero d'ordine</b>	<b>WER1000FSI12-00-B</b>
Serie	WER1000
Tipo di trasmissione	elettrica
Funzione	Corrente di segnale
Adatto per dimensioni costruttive	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Adatto per	Parte fissa
Numero contatti	12
Tipo di collegamento	Contatti molleggiati
Corrente nominale [A]	1.5
Tensione di esercizio [V]	30
Filettatura di collegamento	M12
Modalità di connessione	Pin
Tipo di connessione	Connettore rotondo
Orientamento del collegamento	radiale
Forza di accoppiamento [N]	12
Forza di distacco [N]	-
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.045

\*solo nello stato accoppiato

