

# ENERGIEELEMENT

## WER1000FSI20-05-B

► Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>WER1000FSI20-05-B</b>
Serie	WER1000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom
Passend für Baugröße	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	20
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	3
Betriebsspannung [V]	60
Anschlussgewinde	-
Anschlussstyp	Konfektionierbar
Anschlussart	Freies Litzenende
Anschlusausrichtung	axial
Fügekraft [N]	20
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP40*
Gewicht [kg]	0,01

\*nur im gekoppelten Zustand

