

## WER1000LSI08-00-B

### ► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER1000LSI08-00-B
Série	WER1000
Mode de transfert	électrique
Fonction	Courant de signal
Pour taille de fabrication	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Pour	Partie mobile
Nombre de contacts	8
Type de connecteur	Contacts à ressort
Courant nominal [A]	2
Tension de service [V]	30
Raccord fileté	M12
Type de raccordement	Douille
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde*
Orientation du raccordement	radiale
Force de serrage [N]	8
Force de desserrage [N]	-
Protection de IEC 60529	IP54**
Poids [kg]	0.043

\*tenir compte du diamètre de la fiche, ne convient que pour les câbles confectionnés

\*\*uniquement dans l'état couplé

