

## WER1000LSI08-00-B

| Objednávacie č.                | ► Technické údaje                                  |
|--------------------------------|--|
| Séria                          | WER1000  |
| Typ prenosu                    | elektrický   |
| Funkcia                        | Prúdový signál                                     |
| Vhodné pre konštrukčnú veľkosť | HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80 |
| Vhodné pre                     | Voľný diel   |
| Počet kontaktov                | 8  |
| Druh spojenia                  | Pružinové kontakty                                 |
| Menovitý prúd [A]              | 2  |
| Prevádzkové napätie [V]        | 30   |
| Prípojný závit                 | M12  |
| Typ pripojenia                 | Zdierka  |
| Druh pripojeniaen              | Okrúhly konektor*                                  |
| Orientácia pripojenia          | radiálne   |
| Spájacia sila [N]              | 8  |
| Sila rozpojenia [N]            | -  |
| Druh krytia potiem IEC 60529   | IP54**   |
| Hmotnosť [kg]                  | 0,043  |

\*dodržujte priemer zástrčky, vhodné len pre zmontované káble

\*\*len v spojenom stave

