

ELEMENTO DI CONNESSIONE

WER2000FSI32-05-B

| Numero d'ordine | WER2000FSI32-05-B |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Serie | WER2000 |
| Tipo di trasmissione | elettrica |
| Funzione | Corrente di segnale |
| Adatto per dimensioni costruttive | HWR / FWR / WWR - 63 / 80 |
| Adatto per | Parte fissa |
| Numero contatti | 32 |
| Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
| Corrente nominale [A] | 3 |
| Tensione di esercizio [V] | 60 |
| Filettatura di collegamento | - |
| Modalità di connessione | confezionabile |
| Tipo di connessione | Estremità del cavo libera |
| Orientamento del collegamento | assiale |
| Forza di accoppiamento [N] | 32 |
| Forza di distacco [N] | - |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40* |
| Peso [kg] | 0.02 |

*solo nello stato accoppiato

