

Nr katalogowy	WER3000FLA01-00-A
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Prąd obciążenia
Pasuje do rozmiar	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pasuje do	Część stała
Liczba styków	1
Rodzaj połączenia	Złącze wtykane
Prąd znamionowy [A]	140
Napięcie robocze [V]	58
Gwint przyłączeniowy	M8
Typ przyłącza	Kołek
Rodzaj przyłączenia	Końcówka kabla
Orientacja połączeń	osiowa
Siła spajająca [N]	30
Siła rozdzielająca [N]	25
Typ ochrony wg IEC 60529	-
Masa [kg]	0.093

