

WER3000FSI08-18-A

| ► Caractéristiques techniques | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| N° de commande | WER3000FSI08-18-A |
| Série | WER3000 |
| Mode de transfert | électrique |
| Pour taille de fabrication | WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200 |
| Pour | Partie fixe |
| Nombre de contacts | 8+2 |
| Type de connecteur | sans contact |
| Courant nominal [A] | 0.2 |
| Charge de courant max. par sortie [A] | 0.2 |
| Tension de service [V] | 24 |
| Raccord fileté | M12 |
| Type de raccordement | Fiche mâle |
| Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
| Orientation du raccordement | axiale |
| Protection de IEC 60529 | IP67 |
| Poids [kg] | 0.24 |

