

ELÉMENT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

WER3000FSI11-20-A

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER3000FSI11-20-A
Série	WER3000
Mode de transfert	électrique
Fonction	Courant de signal avec blindage
Pour taille de fabrication	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	11+1
Type de connecteur	Connecteur
Courant nominal [A]	6
Tension de service [V]	150
Raccord fileté	M23
Type de raccordement	Fiche mâle
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Force de serrage [N]	40
Force de desserrage [N]	40
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.13

*uniquement dans l'état couplé



