

# ELEMENTO DI CONNESSIONE

## WER3000FSI11-20-A

| Numero d'ordine                       | WER3000FSI11-20-A                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Serie                                 | WER3000                               |
| Tipo di trasmissione                  | elettrica                             |
| Funzione                              | Corrente di segnale con schermatura   |
| Adatto per dimensioni costruttive     | WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200 |
| Adatto per                            | Parte fissa                           |
| Numero contatti                       | 11+1                                  |
| Tipo di collegamento                  | Connettore                            |
| Corrente nominale [A]                 | 6                                     |
| Tensione di esercizio [V]             | 150                                   |
| Filettatura di collegamento           | M23                                   |
| Modalità di connessione               | Pin                                   |
| Tipo di connessione                   | Connettore rotondo                    |
| Orientamento del collegamento         | radiale o assiale                     |
| Forza di accoppiamento [N]            | 40                                    |
| Forza di distacco [N]                 | 40                                    |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54*                                 |
| Peso [kg]                             | 0.13                                  |

\*solo nello stato accoppiato



