

# ELEMENTO DI CONNESSIONE

## WER3000FSI11-21-A

Numero d'ordine	WER3000FSI11-21-A
Serie	WER3000
Tipo di trasmissione	elettrica
Funzione	Corrente di segnale con schermatura
Adatto per dimensioni costruttive	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Adatto per	Parte fissa
Numero contatti	11+1
Tipo di collegamento	Contatti molleggiati
Corrente nominale [A]	3
Tensione di esercizio [V]	60
Filettatura di collegamento	M23
Modalità di connessione	Pin
Tipo di connessione	Connettore rotondo
Orientamento del collegamento	radiale o assiale
Forza di accoppiamento [N]	12
Forza di distacco [N]	-
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.13

\*solo nello stato accoppiato



