

ELEMENTO DI CONNESSIONE

WER3000FSI12-00

| ► Dati tecnici | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero d'ordine | WER3000FSI12-00 |
| Serie | WER3000 |
| Tipo di trasmissione | elettrica |
| Funzione | Corrente di segnale |
| Adatto per dimensioni costruttive | WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200 |
| Adatto per | Parte fissa |
| Numero contatti | 12 |
| Tipo di collegamento | Connettore |
| Corrente nominale [A] | 6 |
| Tensione di esercizio [V] | 150 |
| Filettatura di collegamento | M23 |
| Modalità di connessione | Pin |
| Tipo di connessione | Connettore rotondo |
| Orientamento del collegamento | radiale o assiale |
| Forza di accoppiamento [N] | 40 |
| Forza di distacco [N] | 40 |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54* |
| Peso [kg] | 0.13 |

*solo nello stato accoppiato

