

ENERGETICKÉ ELEMENTY

WER3000FSI14-17-A

| Objednávacie č. | ► Technické údaje |
|--------------------------------|--|
| Séria | WER3000 |
| Typ prenosu | elektrický |
| Funkcia | Prúdový signál a možnosti pripojenia pre snímače WWR |
| Vhodné pre konštrukčnú veľkosť | WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200 |
| Vhodné pre | Pevný diel |
| Počet kontaktov | 14+5 senzorika |
| Druh spojenia | Pružinové kontakty |
| Menovitý prúd [A] | 3 |
| Prevádzkové napätie [V] | 60 |
| Prípojný závit | M23 |
| Typ pripojenia | Kolík |
| Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
| Orientácia pripojenia | radiálne alebo axiálne |
| Napojenie senzoriky | Vpravo |
| Pripojenie senzor X1 | Puzdro M8, 3-pólový |
| Pripojenie senzor X2 | Puzdro M8, 4-pólový |
| Spájacia sila [N] | 19 |
| Sila rozpojenia [N] | - |
| Druh krytia potiem IEC 60529 | IP54* |
| Hmotnosť [kg] | 0,15 |

*len v spojenom stave



