

MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA **ZIMMER** group

WER3000FSI19-09-A

Referencia	Datos técnicos
Serie	WER3000
Tipo de transferencia	eléctrica
Función	Corriente de señalización
Adecuado para tamaño constructivo	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Adecuado para	Parte fija
Número de contactos	19
Modo de unión	Contactos por resorte
Corriente nominal [A]	3
Tensión de servicio [V]	60
Rosca de conexión	M23
Tipo de conexión	Macho
Tipo de conexión	Conector redondo
Orientación de la conexión	radial o axial
Fuerza de acople [N]	19
Fuerza de desacople [N]	-
Protección según IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.13

*sólo en estado acoplado

