

## WER3000LLA01-00-A

► Caractéristiques techniques	
<b>N° de commande</b>	<b>WER3000LLA01-00-A</b>
Série	WER3000
Mode de transfert	électrique
Fonction	Courant de charge
Pour taille de fabrication	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pour	Partie mobile
Nombre de contacts	1
Type de connecteur	Connecteur
Courant nominal [A]	140
Tension de service [V]	58
Raccord fileté	M8
Type de raccordement	Fiche mâle
Type de raccordement	Cosse-câble
Orientation du raccordement	axiale
Force de serrage [N]	30
Force de desserrage [N]	25
Protection de IEC 60529	-
Poids [kg]	0.081

