

ELEMENTO DI CONNESSIONE

WER3000LSI08-14-A

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER3000LSI08-14-A
Serie	WER3000
Tipo di trasmissione	elettrica
Funzione	Corrente di segnale con collegamento del sensore sul lato dell'utensile
Adatto per dimensioni costruttive	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Adatto per	Parte mobile
Numero contatti	4x4
Tipo di collegamento	Connettore
Corrente nominale [A]	3
Tensione di esercizio [V]	60
Collegamento sensore X1	Presca M8, 4 poli
Collegamento sensore X2	Presca M8, 4 poli
Collegamento sensore X3	Presca M8, 4 poli
Collegamento sensore X4	Presca M8, 4 poli
Tipo di connessione	Connettore rotondo
Orientamento del collegamento	radiale o assiale
Forza di accoppiamento [N]	40
Forza di distacco [N]	40
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.12

*solo nello stato accoppiato



