

ELEMENT ZASILAJĄCY

WER3000LSI08-14-A

► Dane techniczne	
Nr katalogowy	WER3000LSI08-14-A
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Prąd sygnału przy podłączeniu czujnika po stronie narzędzia
Pasuje do rozmiar	WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200
Pasuje do	Element luźny
Liczba styków	4x4
Rodzaj połączenia	Złącze wtykane
Prąd znamionowy [A]	3
Napięcie robocze [V]	60
Przyłącze czujnik X1	Gniazdo M8, 4-biegunowe
Przyłącze czujnik X2	Gniazdo M8, 4-biegunowe
Przyłącze czujnik X3	Gniazdo M8, 4-biegunowe
Przyłącze czujnik X4	Gniazdo M8, 4-biegunowe
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe
Orientacja połączeń	radialna lub osiowa
Siła spajająca [N]	40
Siła rozdzielająca [N]	40
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.12

*tylko w stanie sprzężonym



