

ELEMENT ZASILAJĄCY

WER3000LSI08-18-A

| Nr katalogowy | Dane techniczne |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Seria | WER3000 |
| Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
| Pasuje do rozmiar | WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200 |
| Pasuje do | Element luźny |
| Liczba styków | 8+2 |
| Rodzaj połączenia | bezdotykowa |
| Prąd znamionowy [A] | 0.2 |
| Napięcie robocze [V] | 24 |
| Gwint przyłączeniowy | M12 |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
| Orientacja połączeń | osiowa |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
| Masa [kg] | 0.24 |

