

ENERGIEELEMENT

WER3000LSI18-20-A

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER3000LSI18-20-A
Serie	WER3000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom mit Schirmung
Passend für Baugröße	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Passend für	Losteil
Anzahl Kontakte	18+1
Verbindungsart	Steckverbindung
Nennstrom [A]	6
Betriebsspannung [V]	63
Anschlussgewinde	M23
Anschlusstyp	Buchse
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anchlussausrichtung	radial oder axial
Fügekraft [N]	70
Lösekraft [N]	50
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,14

*nur im gekoppelten Zustand



